

Artikelnummer: 02003411



FHS20-02

Standard Handsender | 4-Kanal | 40,685MHz | FM | Tastenfarbe: verkehrspurpur

Der Handsender FHS20-02 hat vier Sendetasten und arbeitet in FM-Technik mit 18-Bit Linearcode. Der Code wird fortlaufend ab Werk fest in der Software eingestellt. Der Sender muss einmalig elektronisch am Funkempfänger eingelernt werden (jede Taste, die Wirkung haben soll). Eine Änderung des Codes ist am Sender nicht möglich. Für "Großprojekte" sind auf Wunsch beliebig viele Sender mit dem gleichen Code lieferbar. Ein Aufdruck Ihres Firmenlogos sowie Sonderfarben sind nach Abstimmung möglich.

- 4,7 Mio. Codiermöglichkeiten ab Werk fest eingestellt
- Kompatibel zu unseren FM-Funkempfängern in 40,685MHz
- Leuchtdiode zur Batterie- und Sendekontrolle
- Anmelde- u. gebührenfrei! Europaweite Zulassung nach ETS 300220

## Technische Daten

Abmessung	110 x 60 x 26mm
Anzahl Kanäle	4 Kanal
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Codierung	Linear

## Fortsetzung Technische Daten

Frequenz	40,685MHz
Gewicht	130g
Kanäle	4
Modulationsart	FM
Produktart	Handsender
Reichweite	bis zu 100m

## Kompatible Artikel

Art. Nr.	Beschreibung
02009010	E25Q-100   Funkempfänger neutral  1-Kanal   230V AC   1 potentialfreier Relaisausgang   ohne Funkmodul
02009011	E25Q-400   Funkempfänger neutral   4-Kanal   230V AC   4 potentialfreie Relaisausgänge   ohne Funkmodul
02009704	E27Q-200   Mini-Funkempfänger neutral   2-Kanal   230V AC   2 potentialfreie Relaisausgänge   ohne Funkmodul
02009705	E27Q-201   Mini-Funkempfänger neutral   2-Kanal   12-24V AC/DC   2 potentialfreie Relaisausgänge   ohne Funkmodul
30000000	FZB04-00   Ersatzbatterie, Blockbatterie   9V   Zink-Kohle   Typ 6F22   6LF22
30000001	FZB04-01   Ersatzbatterie, Blockbatterie   9V   Alkaline   Typ 6F22  6LF22
23000300	FZB09-00 40MHz   Stabantenne   40MHz   6,5m Kabel RG-58   inkl. Haltewinkel
03004303	HFM40-51 40,685MHz FM   Funkmodul   40,685MHz   FM   inkl. Wurfantenne FZB02-00

## Alternative Artikel

Art. Nr.	Beschreibung
02002710	FHS10-01   Mini-Handsender   1-Kanal   40,685MHz   FM  Tastenfarbe: verkehrspurpur
02002711	FHS10-02   Mini-Handsender   4-Kanal   40,685MHz   FM  Tastenfarbe: verkehrspurpur

---

Fortsetzung Alternative Artikel

02003410	FHS20-01   Standard Handsender   1-Kanal   40,685MHz   FM  Tastenfarbe: verkehrspurpur
----------	--